

| Model                  | DS-K1T105E                                                                    | DS-K1T105M | DS-K1T105E-C | DS-K1T105M-C |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Mémoire                | 256M                                                                          |            |              |              |
| Carte Micro SD         | Max.32G                                                                       |            |              |              |
| Système d'exploitation | Linux                                                                         |            |              |              |
| Caméra                 | -                                                                             |            | 2MP          |              |
| Capacité               | 100,000 Cartes et 300,000 évènements                                          |            |              |              |
| Type de carte RFID     | EM                                                                            | Mifare     | EM           | Mifare       |
| Mode Communication     | TCP/IP, Wi-Fi                                                                 |            |              |              |
| Entrée                 | Doorbell × 1, Tamper Alarme × 1, Exit Bouton × 1, Door Magnétique Sensor × 1, |            |              |              |
| Sortie                 | Lock Relay × 1, Alarme Relay×1                                                |            |              |              |
| USB Interface          | USB 2.0                                                                       |            |              |              |
| Monitor LCD            | 320 × 240 (pixel) LCD                                                         |            |              |              |
| Alimentation           | 12 VDC                                                                        |            |              |              |